



Rad tlačiarňí HP LaserJet Pro P1100

Ideálne pre podnikových používateľov s domácimi alebo malými kancelárskymi, ktorí chcú dostupnú tlačiareň HP LaserJet, ktorá sa ľahko používa a dokáže ušetriť energiu aj zdroje.



Vychutnajte si dostupnú bezdrôtovú sieť doma alebo v kancelárii[1].

- Pripojte k sieti tlačiareň bez ďalších káblov a prístupte k nej virtuálne odkiaľkoľvek v domácnosti alebo kancelárii pomocou bezdrôtovej siete 802.11 b/g[1].
- Tlačte dokumenty A4 len za 18 sekúnd.
- Získajte prvú vytlačenú stranu iba za 8,5 sekundy z režimu šetrenia energie (automatické vypnutie), s technológiou okamžitého zapnutia.
- Tlačte na široké množstvo typov médií vrátane kartičiek, diapozitívov, štítkov a obálok pomocou zásobníka na 150 listov papiera a prednostného vstupného slotu na 10 listov[2].

Užite si jednoduchú, spoľahlivú tlač HP LaserJet.

- Okamžitá inštalácia s HP Smart Install[3], ktorá zjednodušuje nastavenie tlačiarne bez CD.
- Okamžite nastavte a spustíte tlač s jednoducho použiteľným, intuitívnym ovládacím panelom s LED kontrolkami.
- Získajte spoľahlivé, vynikajúce výsledky vďaka originálnym spotrebným materiálom HP navrhnutým pre vašu tlačiareň.
- Keď je čas vymeniť tonerovú kazetu, HP SureSupply[4] vám pomôže nájsť a kúpiť ten správny spotrebný materiál.

Znížte dopad na životné prostredie a chráňte váš rozhodujúci faktor.

- Získajte až 50 percentnú úsporu energie v porovnaní s konkurenčnými laserovými produktmi vďaka technológii okamžitého zapnutia[5].
- Dosiahnite dodatočné, jednoduché šetrenie s technológiou automatického zapnutia/vypnutia HP [6].
- Redukujte zničený papier tlačou iba obsahu, ktorý potrebujete pomocou tlače HP Smart Web Printing[7].
- Šetrite miesto s ultra-kompaktnou tlačiarňou s elegantným, priemyselným dizajnom.

[1] Bezdrôtová tlač je dostupná iba pri tlačiarni HP LaserJet Pro P1102w. Bezdrôtový výkon závisí od fyzického prostredia a vzdialenosti od prístupového bodu a môže byť obmedzený počas aktívneho pripojenia VPN.

[2] Vstupný prednostný slot na 10 listov je dostupný iba pri tlačiarni HP LaserJet Pro P1102w.

[3] HP Smart Install pracuje iba s OS Windows.

[4] Funkcie programu a dostupnosť sa môžu v rôznych krajinách líšiť. Viac informácií nájdete na adrese www.hp.com/learn/suresupply.

[5] Šetrenie energie založené na testovaní HP pomocou metód typickej spotreby energie (TEC) programu ENERGY STAR® pri produktoch HP LaserJet s technológiou okamžitého zapnutia v porovnaní s konkurenčnými modelmi v marci 2009.

[6] Funkcie automatického zapnutia/automatického HP závisia od nastavení tlačiarne.

[7] Pre používanie tejto funkcie je potrebný Microsoft Internet Explorer 6.0 alebo novší.

Technické špecifikácie

Technológia tlače	Laser			
Rýchlosť tlače	A4 čiernobiele: Až 18 str./min. Výstup prvej strany (čierno-biela, A4): S rýchlosťou až 8,5 sekundy (z auto-vyp.) Presná rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.			
Procesor	266 MHz, Tensilica®			
Pamäť	P1102 : 2 MB; P1102w : 8 MB; Nie je možné rozšíriť			
Rozlíšenie pri tlači	Až 600 x 600 dpi (efektívnych 1 200 dpi s HP FastRes 1200)			
Kvalita tlače	HP FastRes 600, HP FastRes 1200			
Jazyky tlačiarne	Tlač na báze hostiteľa			
Pisma	Neaplikovateľný (založené na hosť.)			
Pracovné využitie (mesačne, A4)	Až 5000 strán			
Odporúčaný mesačný objem strán	250 až 1500			
Tlačové okraje	horný: 4 mm, ľavý: 4 mm, pravý: 4 mm, spodný: 4 mm			
Manipulácia s médiami	Vstup	Kapacita	Hmotnosť	Veľkosť
	Zásobník 1	Listy: 150; obálky: 15	60 – 163 g/m ²	A4; A5; B5; pohľadnice; obálky (C5, DL, B5) 147 x 211 až 216 x 356 mm
	Výstup:	Hárky: Až 100 listov. Obálky: Až 15 obálok. Fólie: Až 100 listov; Zásobník na 100 listov s ukladáním papiera lícnu stranou dolu		
	Duplexná tlač:	Ručná (podpora ovládača zaistená)		
Typy médií	Papier (pre laserové tlačiarne, bežný, fotografický, hrubý, pergamen), obálky, štítky, karty, priehľadné fólie, pohľadnice			
Rozhranie a konektivita	P1102 : Vysokorychlostný port USB 2.0; P1102w : Vysokorychlostný port USB 2.0; WiFi 802.11 b/g;			
Kompatibilita operačných systémov	Windows® 7 (32-bitový/64-bitový); Windows Vista® (32-bitový/64-bitový); Microsoft® Windows® XP (32-bitový/64-bitový), Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Server 2003 (32-bitový/64-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (pre aktuálne tlačové ovládače pozri http://www.hplip.net) Voliteľné: Najnovšie ovládače sú k dispozícii na podpornej webovej stránke spoločnosti HP http://www.hp.com/support			
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Windows® 7 (32-bitový/64-bitový); Windows Vista® (32-bitový/64-bitový); Microsoft® Windows® XP (32-bitový/64-bitový), Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Server 2003 (32-bitový/64-bitový); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (pre aktuálne tlačové ovládače pozri http://www.hplip.net)			
Minimálne systémové požiadavky	Windows® 7 (32-bitový/64-bitový): 1 GB RAM; Windows Vista® (32-bitový/64-bitový); Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Server 2003: 512 MB RAM; všetky systémy: 350 MB voľného miesta na pevnom disku, jednotka CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; jednotka CD-ROM; port USB			
Softvér	Tlačový ovládač, Inštalátor/Odinstalátor softvéru, sledovanie používania HP, stav a upozornenia HP, CD Launch Pad, simulátor ovládacieho panela			
Správa tlačiarne	Stav a upozornenia HP; Softvér HP Easy Printer Care; Sledovanie používania HP (iba inštalácia CD)			
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie striedavé 115 až 127 V (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 12 ampérov; Striedavý prúd 220 až 240 V (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6,0 ampérov. Spotreba: P1102 : 360 W (činnosť), 1,4 W (pohotovostný režim), 0,9 W (Automatické vypnutie), 0,6 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,505 kWh/týždeň; P1102w : Všetky hodnoty boli merané pri zapnutej WiFi: 370 W (činnosť), 2,7 W (pohotovostný režim), 2,0 W (Automatické vypnutie), 0,6 W (vypnuté); Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 0,704 kWh/týždeň.;			
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: 349 x 238 x 196 mm Balené: 400 x 250 x 298 mm			
Hmotnosť	Bez balenia: P1102 : 5,2 kg; P1102w : 5,3 kg; S balením: 6,35 kg			
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 15 až 32,5 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 17,5 až 25 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon : LwAd 6,4 B(A)			
Certifikácie produktu	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (medzinárodný), EN 60950-1 +A11 (EU), GS licencia (Európa), EN 60825-1+A1+A2 trieda 1,21 CFR 1040.10 a 1040.11 okrem odchýliek; v súlade s upozornením o laseroch č. 50, z 24. júna 2007 (trieda 1 laserové/LED zariadenie) GB4943-2001, smernica o nízkom napätí 2006/95/EC s označením CE (Európa). Iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín			
Záruka	Obmedzená záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.			

Objednávkové informácie

CE651A	Tlačiareň HP LaserJet Pro P1102; úvodná čierna tlačová kazeta HP LaserJet (priemerná výťažnosť kazety je 700 štandardných strán, deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s ISO/IEC 19752); napájací kábel; CD disk(y) so softvérom tlačiarne a dokumentáciou; Sprievodca spustením, leták podpory, leták inštalácie Smart
CE657A	Tlačiareň HP LaserJet Pro P1102w; úvodná čierna tlačová kazeta HP LaserJet (priemerná výťažnosť kazety je 700 štandardných strán, deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s ISO/IEC 19752); napájací kábel; CD disk(y) so softvérom tlačiarne a dokumentáciou; Sprievodca spustením, leták podpory, leták inštalácie Smart; Inštalčný USB kábel (1 m)

Doplňky

CE285A	Čierna tlačová kazeta HP LaserJetCE285A Priemerná výťažnosť kazety je 1600 bežných strán. Výťažnosť je stanovená podľa normy ISO/IEC 19752.
---------------	--

Príslušenstvo médií

CHP110	Kancelársky papier HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm
CHP210	Papier do tlačiarne HP – 500 listov/A4/210 x 297 mm
CHP310	Papier pre tlačiarne HP LaserJet – 500 listov/A4/210 x 297 mm

Servis a podpora

UG086E HP Care Pack, výmena nasledujúci pracovný deň, 3 roky
UG206E HP Care Pack, výmena (štandardná doba obrátky), 3 roky
UG289E HP Care Pack, vrátenie do skladu, 3 roky. (UG289E: Len pobaltské krajiny, Grécko, Poľsko, Turecko, krajiny EEM, Slovinsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko. UG086E/UG206E: Zvyšok Európy).

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ marec 2010 4AA0-4621SKE

